

LS-B100





標準構成品



- · LS-B100本体
- ·取扱説明書
- · 単2乾電池×4本
- · 保証書
- ・キャリングケース

特別付属品





ニッケル水素(NiMH) バッテリーBT-68Q BT-680用充電器AD-11A

外部電源用ケーブル PC-18

It's time.





(株)トプコン本社・工場・営業所


EC97J1081 (株)トプコン本社



"このマークは日本測量機器工業会の

抜群の視認性!

屋外作業でも抜群の視認性を提供する高輝度LED(当社従来比4倍 の輝度)を採用。しかも3色のLEDでグレードの状態を表すことで 感覚的に判断を行うことが可能となりました。さらに4段階の検出 精度切替機能を搭載しておりますのでドーザーからショベルまで あらゆる作業に対応できます。



安心の環境性能!

ドーザーやショベルに取付けるセンサーには想像以上の負荷がかか ります。激しい振動でも安心してお使いいただける耐震動性能を備 えました。センサーの取付けもフロントスクリューを採用し、簡便 で確実な締付けができます。また、厳しい自然環境の中での利用に も耐えるIP66の耐環境性能を備えました。



驚異の長時間稼動!

現場の明るさに合わせLED輝度の自動切換機能を搭載。 これにより大幅な消費電力の低減に成功。驚異の乾電池長時間稼動 100時間を実現しました。メンテナンスの手間が大幅に削減されま す。



LS-B100 主な仕様

検出幅	175mm
検出方向	360°
受光範囲	400m (半径) ※RL-100 1S/2S使用時
表示部	LED3色5段階表示+上下はずれ表示
	自動輝度調整機構付き
検出分解能 ※	モード1: ±3mm
	モード2:±6mm
	モード3:±15mm
	モード4: ±30mm
電源	単2乾電池×4本
	BT-68Q (NiMHバッテリー) ※オプション
	外部電源 DC10V~30V ※オブション
使用時間	アルカリ乾電池 : 約100時間
	バッテリーBT-68Q : 約50時間
取り付け可能ポール	丸パイプ45mm~50mm
使用温度範囲	-20℃~+50℃
耐水性及び耐じん性	JIS CO920 保護等級 IP66
寸法(W×D×H)	158×166×357mm (クランプ部含む)
質量	2.0kg(電池含まず)

※検出分解能は受光距離、使用するローテーティングレーザー、大気の状態により変化することがあります。



測量機器に関するご質問・ご相談

トプコン測量機器コールセンター 電話番号 (フリーダイヤル) 0120-54-1199

受付時間9:00~17:50 (土・日・祝日・トプコン休業日は除く)

株式会社トプ・コ

本社 ポジショニング国内営業部 〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1 TEL (03)3558-2511 FAX (03)3966-4401

本社 〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1 株式会社**上プ・コン販売** TEL (03)5994-0671 FAX (03)5994-0672

開発営業部 〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1 TEL (03)5994-0671 FAX (03)5994-0672 札幌営業所 札幌市中央区北4条東2-1 ······· TEL (011)252-2611 〒060-0034 FAX (011)252-2614 仙台営業所 〒984-0015 仙台市若林区卸町3-1-7 ······· TEL (022)783-8222 FAX (022)783-8030 東京都板橋区蓮沼町75-1 ······· TEL (03)5994-0671 東京営業所 〒174-8580 FAX (03)5994-0672 名古屋営業所 名古屋市天白区道明町190 ····· TEL (052)837-7581 〒468-0064 FAX (052)837-7443 大阪営業所 〒577-0012 東大阪市長田東1-3-12 ········· TEL (06)4308-8411 FAX (06)4308-8418 高松出張所 〒761-8075 高松市多肥下町21-1 ······ TEL (087)869-7155 FAX (087)869-7156 〒812-0006 福岡市博多区上牟田1-3-6 ····· TEL (092)432-7295 福岡営業所 FAX (092)432-7317 株式会社 トプ・コンサービス 〒174-0051 東京都板橋区小豆沢1-5-2 TEL (03)3965-5491 FAX (03)3969-0275





● カタログ掲載商品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。● カタログと実際の商品の色は、撮影・印刷の関係で多少異なる場合があります。

注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

ご用命は